



FC500 fjernstyrt GSM kontakt

Quick Start

Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen.

Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester og sikker bruk.

NOTE! Denne kontakten er kalibrert for Norge med Norsk SIM kort

1) Installasjon:

- Forsikre deg om at SIM-kortets PIN-kode er deaktivert.
- Sett kontakten strømbryter i OFF posisjon.
- Sett SIM-kortet inn i SIM-kort spalten.
- Monter temperatursensoren i I/O porten.
- Sett kontaktens strømbryter i ON posisjon.

2) Brukeradgang og kommando kode:

Alle innstillingene på denne GSM kontakten kan endres med SMS kommandoer. Brukeradgang deles i to nivåer. Master og Familie.

Master:

Kun Master har tilgang til alle funksjoner på denne GSM kontakten. For å få tilgang til kontaktens funksjoner må mobiltelefonnummeret lagres i kontaktens internminne. Det

er kun mulig å registrere 1 Master av gangen. Dette er en funksjon for å bedre datasikkerheten. Master nummer kan endres med en enkel SMS kommando.

Familie:

Det er til enhver tid mulig å legge til og endre opptil 4 Familie brukere. Familie brukere har kun mulighet til å benytte 1 funksjon: Strøm AV/PÅ.

Brukers kommando format: **#kode#innhold#**

Etter første innlogging kan passordet endres. Passordet må være et 4-sifret tall. Originalt passord er: 1234. Ønskes Master nummer å endres må Passord brukes. Kontakten sender en SMS bekreftelse på vellykket eller mislykket kommando. Andre brukere som ikke er registrerte i kontaktens internminne vil bli avvist.

NOTE! # symbolet er en viktig del av kommando formatet. Kommandoene skrives uten mellomrom.

3) Registrer et Master nummer:

Brukeren må sende følgende kommando fra han/hennes mobiltelefon før å bli registrert. (Avsenderes telefonnummer blir registrert som Master).

Metode

Master sender følgende kommando for å:

Registrere master bruker **#00#**

Vellykket SMS bekreftelse:

Velkommen til din GSM kontakt!

Deres brukerpassord er 1234

4) Registrer familie brukere:

Metode

Master må sende følgende kommando for å:

Registrere en Familie bruker **#06#Telefonnummer#**

Registrere flere Familie brukere **#06#Telefonnummer##telefonnummer# ...**

(Telefonnummer må være Familie brukers telefonnummer)

Vellykket SMS bekreftelse:

#.....# Familie nummer registrert

5) Synkronisere tid og dato:

FC500 vil automatisk synkronisere tid og dato ved første SMS melding, for eksempel #07#. Tid og dato kan også settes manuelt.

6) Kople til FC10 slavekontakter:

FC500 kan koples sammen med opp til 4 slavekontakter av typen FC10. Kommunikasjonen går via radiofrekvens, og slavkontaktene kan derfor plasseres i andre rom. Rekkevidden kan variere i forhold til byggematerialer som er benyttet og andre forstyrrende radiosignaler. Maksimal rekkevidde er 40m.

Dersom FC10 tidligere er benyttet på annen enhet må FC10 før paring tilbakesettes til fabrikkinnstilling ved å holde inne M-knappen i 5 sekunder.

☒ Metode

Master sender følgende SMS kommando for å:

Pare slavekontakt FC10: #60#Navn#

Umiddelbart etter at du har fått tilbakemeldingen "Sett FC10 i kontakten nå" skal FC10 settes i veggkontakt og strømbryter stå i modus "På". FC10 vil blinke sakte i noen sekunder. Ved vellykket paring blinker FC10 med et forsiktig pulserende lys.

Viktig:

- "Navn" er betegnelsen du ønsker å gi den aktuelle slavekontakten, for eksempel "Stue".
 - Hver slavekontakt må ha forskjellige navn.
 - Du kan ikke bruke Æ, Ø eller Å i navnet. Tall kan brukes.
 - Du må pare en slavekontakt av gangen.

7) Slå av og på kontakter:

☒ Metode

Metode 1: Hold **M** knappen inne i ca 1 sekund.

Metode 2: Ring kontaktens telefonnummer på vanlig måte (må eventuelt aktiveres).

Metode 3: Bruker sender følgende SMS kommando for å:

Skru FC500 og FC10 PÅ: #01#

Skru FC500 PÅ: #01#0#

Skru F10 PÅ: #61#Navn#

Skru FC500 og FC10 AV: #02#

Skru FC500 AV: #02#0#

Skru F10 AV: #62#Navn#

☺ Vellykket SMS bekreftelse

FC500: AV/PÅ Temp:***

FC10, 1: AV/PÅ Temp.***
FC10, 2: AV/PÅ Temp.***
FC10, 3: AV/PÅ Temp.***
FC10, 4: AV/PÅ Temp.***

8) Gjenopprett fabrikkoppsett

- Denne funksjonen tilbakestill alle programmerte funksjoner og innstillinger til originale verdier, inkludert registrerte Master og Familie brukere.
- Hvis funksjoner eller innstillinger ikke fungerer som de skal eller et problem ikke løses på vanlig måte kan det hjelpe å gjenopprette til fabrikkoppsett.

MERK! Denne funksjonen må brukes med forsiktighet. All informasjon på FC500 og FC10 internminne slettes.

Metode

Metode 1. Hold M-knappen inne i ca 5 sekunder.

Metode 2. Master sender følgende SMS kommando for å:

Gjenopprett FC500 fabrikkoppsett: #08#Passord#

Gjenopprett FC10 fabrikkoppsett: Hold M-knapp inne i ca 5 sekunder

Vellykket SMS bekreftelse

"Vellykket gjenopprettelse av fabrikkoppsett."

Du er nå klar til å bruke din GSM kontakt
For komplett kodeliste se www.CLSF.no

