



FC300 fjernstyrt GSM kontakt

Quick Start

Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen.

Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester og sikker bruk.

NOTE! Denne kontakten er kalibrert for Norge med Norsk SIM kort

1) Installasjon:

- Forsikre deg om at SIM-kortets PIN-kode er deaktivert.
- Sett kontakten strømbryter i OFF posisjon.
- Sett SIM-kortet inn i SIM-kort spalten.
- Monter temperatursensoren i I/O porten.
- Sett kontaktens strømbryter i ON posisjon.

2) Brukeradgang og kommando kode:

Alle innstillingene på denne GSM kontakten kan endres med SMS kommandoer. Brukeradgang deles i to nivåer. Master og Familie.

Master:

Kun Master har tilgang til alle funksjoner på denne GSM kontakten. For å få tilgang til kontaktens funksjoner må mobiltelefonnummeret lagres i kontaktens internminne. Det er kun mulig å registrere 1 Master av gangen. Dette er en funksjon for å bedre datasikkerheten. Master nummer kan endres med en enkel SMS kommando.

Familie:

Det er til enhver tid mulig å legge til og endre opptil 4 Familie brukere. Familie brukere har kun mulighet til å benytte 1 funksjon: Strøm AV/PÅ.

Master brukers kommando format: **#kode#innhold#**

Familie bruker kommando format: **#kode#innhold#passord#**

Etter første innlogging kan passordet endres. Passordet må være et 4-sifret tall.

Originalt passord er: 1234

Kontakten sender en SMS bekreftelse på vellykket eller mislykket kommando.

Andre brukere som ikke er registrerte i kontaktens internminne vil bli avvist.

NOTE! # symbolet er en viktig del av kommando formatet. Kommandoene skrives uten mellomrom.

3) Registrer et Master nummer:

Brukeren må sende følgende kommando fra han/hennes mobiltelefon før å bli registrert. (Avsenderes telefonnummer blir registrert som Master).

Metode

Master sender følgende kommando for å:

Registrere master bruker **#00#**

Vellykket SMS bekreftelse:

Velkommen til din GSM kontakt!

Deres brukerpassord er 1234

4) Registrer familie brukere:

Metode

Master må sende følgende kommando for å:

Registrere en Familie bruker **#06#Telefonnummer#**

Registrere flere Familie brukere **#06#Telefonnummer##telefonnummer# ...**

(Telefonnummer må være Familie brukers telefonnummer)

Vellykket SMS bekreftelse:

#.....# Familie nummer registrert

5) Synkronisere tid og dato:

FC500 vil automatisk synkronisere tid og dato ved første SMS melding, for eksempel #07#. Tid og dato kan også settes manuelt.

6) Gjenopprett fabrikkoppsett

- Denne funksjonen tilbakestiller alle programmerte funksjoner og innstillinger til originale verdier, inkludert registrerte Master og Familie brukere.
- Hvis funksjoner eller innstillinger ikke fungerer som de skal eller et problem ikke løses på vanlig måte kan det hjelpe å gjenopprette til fabrikkoppsett.

MERK! Denne funksjonen må brukes med forsiktighet. All informasjon på FC300 internminne slettes.

Metode

Metode 1. Hold M knappen inne i ca 5 sekunder.

Metode 2. Master sender følgende SMS kommando for å:

Gjenopprett fabrikkoppsett: #08#

Vellykket SMS bekreftelse

Vellykket gjenopprettelse av fabrikkoppsett.

Du er nå klar til å bruke din GSM kontakt

Utdrag av SMS kommando liste (Komplett liste vil du finne på www.CLSF.no):

Kategori	Funksjon	Kommando
Dato og klokkeslett	Synkroniser kontaktens dato og klokkeslett	#152#SIMKortNummer #
Registrer brukere	Registrer en Master bruker	#00#
	Endre Master bruker	#14#NyttTelefonnummer#
	Registrer Familie bruker	#06#Telefonnummer#
	Registrer flere Familie brukere	#06#Telefonnummer ##Telefonnummer# ...
	Slett Familie bruker	#113#Telefonnummer #
	Slett flere Familie brukere	#113#Telefonnummer##Telefonnummer#
	Slett alle Familie brukere	#113#

Skru kontakten AV/PÅ	Master skru kontaktens strøm PÅ	#01#
	Master skru kontaktens strøm AV	#02#
	Familie bruker skru kontaktens strøm PÅ	#01#Password#
	Familie bruker skru kontaktens strøm AV	#02#Password#
	Aktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop	#18#1#
	Deaktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop (Default)	#18#0#
Forsinkelses kontroll	Skru kontaktens strøm PÅ etter... minutter (max 720 min)	#138#1#Minutes#
	Skru kontaktens strøm AV etter... minutter (max 720 min)	#138#0#Minutes#
Kalender kontroll	Aktiver kalender funksjon	#128#1#
	Sett dato og klokkeslett for kontakten å skru PÅ/AV strømmen	#129#Dag#KlokkeslettPå#KlokkeslettAv#
	Deaktiver kalender funksjon	#128#0#
Temperatur kontroll	Aktivert automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	#159#1#
	Sett temperaturverdier for automatisk styrt strøm AV/PÅ	#159#Modus#LavTemp#HøyTemp# For info om "modus" les kapittel 3.5.2
	Deaktivert automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	#159#0#
Endre passord	Opprett nytt passord	#04#1234#NyttPassord#
Gjenopprett fabrikkoppsett	Reset kontakten	#08#

